

WiFi Sıcaklık ve Nem Sensörlü Akıllı Kumanda Kontrolcüsü



WAK-02

Ürün Tanıtımı

Novato WAK-02, 360 derecelik geniş kapsama alanı sayesinde evinizdeki kızılötesi (IR) kontrollü cihazları WiFi üzerinden yönetmenizi sağlar. Dahili sıcaklık ve nem sensörleri ile odanızın koşullarını anlık olarak izleyebilir, akıllı otomasyon senaryoları oluşturabilirsiniz.

Kutunun İçindekiler:

IR Kumanda (1 adet)
Type-C kablo (1 adet)

Teknik Özellikler:

Boyutlar: 60 mm x 15 mm x 60 mm

Giriş: Type-C 5V-1A

Sıcaklık ve Nem Hassasiyeti: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ sıcaklık ve %5 nem

Çalışma Aralığı: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$

Bağlantı: Wi-Fi üzerinden doğrudan modem bağlantısı (Hub gerekmez)

Uygulama Desteği: Tuya Smart ve Smart Life

Dil Desteği: Tamamen Türkçe arayüz

Hızlı Kurulum

Uygulama İndirme: İlk olarak, akıllı telefonunuza "Smart Life" ya da "Tuya Smart" uygulamasını kurun ve bir hesap oluşturun.

Cihazı Açma: Ürüne Type-C kablosu ile güç verin.

Cihaz Eşleştirme:

Akıllı telefonunuzu Wi-Fi yönlendiricinize bağlayın. Cihaz sadece 2.4G sinyalini destekler. 5G frekansını desteklemez.

Uygulamayı açın ve sağ üst köşedeki "+" butonuna tıklayarak "Cihaz Ekle" seçeneğini seçin.

Uygulama içi yönergeleri takip ederek cihazı ağınıza bağlayın.

Not: Cihazı eşleştirme moduna almak için, üzerindeki butona 5 saniye boyunca basılı tutun ve LED ışığının yanıp sönmesini bekleyin.



Tuya Smart App



Smart Life App

Cihaz Yönetimi ve Ek Özellikler

Cihaz Ekleme: İlk olarak kontrol etmek istediğiniz cihaz tipini , ardından cihazın markasını seçin. Uygulama, seçtiğiniz markaya ait kayıtlı kumanda kombinasyonlarını size sunacaktır. Açma/kapama düğmesine basarak cihazınızın tepki verip vermediğini kontrol edersiniz. Eğer cihazınız doğru şekilde çalışıyorsa, diğer düğmeleri de deneyerek eşleştirmeyi tamamlayabilirsiniz.

DIY (Kendin Yap) Modu: Eğer cihazınızın markası uygulama listesinde yoksa, "DIY" seçeneğini kullanarak diğer uzaktan kumanda düğmelerini manuel olarak öğretebilirsiniz.

Cihaz Adını Düzenleme: Cihazın adını değiştirmek için Android'de kutunun üzerine uzun basın, açılan pencereden "Yeniden Adlandır" seçeneğini seçin. iOS'te ise kutuyu sola kaydırın ve **"Yeniden Adlandır"**ı seçin.

Akıllı Senaryolar: Cihazın dahili sıcaklık ve nem sensörlerini kullanarak akıllı senaryolar oluşturabilirsiniz. Örneğin, odanın sıcaklığı belirli bir derecenin üzerine çıktığında klimayı otomatik olarak açacak bir senaryo kurabilirsiniz. Bu senaryoları oluşturmak için uygulama ana sayfasındaki "Akıllı Yaşam" bölümüne gidin ve sağ üst köşedeki "+" butonuna dokunarak koşulları ve görevleri belirleyin.

Zamanlama ve Programlama: "Akıllı Yaşam" sayfasında bulunan "Zamanlayıcı" veya "cihaz durumu değiştiğinde" seçeneklerini kullanarak cihazlarınız için zamanlama programları oluşturabilirsiniz.

Cihaz Paylaşımı: Eklediğiniz akıllı kumandayı aile üyelerinizle paylaşarak onların da cihazları kontrol etmesine olanak sağlayabilirsiniz.

Sesli Kontrol: Ürün, Amazon Alexa ve Google Asistan ile sesli kontrolü destekler. Ancak, DIY modu sesli kontrol fonksiyonunu desteklemez.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Hangi adaptörü kullanmalıyım?

Sadece 5V 1A/2A güç adaptörü kullanın ve adaptörün akımının yeterli olduğundan emin olun. Cihaz şarjlı değildir, sürekli adaptör bağlı olmalıdır.

IR kumanda ile cihazı kontrol edemediğimde ne yapmalıyım?

IR ışınları duvarlardan geçemediği için IR kumanda ile IR cihazları arasında bir engel olmadığından emin olun.

Cihaz yapılandırma süreci başarısız olursa ne yapmalıyım?

Cep telefonunuzun 2.4GHz Wi-Fi ağına bağlı olduğunu kontrol edin. Ağ bağlantınızı kontrol edin ve Wi-Fi yönlendiricinizin düzgün çalıştığından emin olun. Wi-Fi şifresinin doğru olduğunu kontrol edin.

Cihaz sık sık çevrimdışı oluyorsa ne yapmalıyım?

Yönlendiricinin gücünün kesilip kesilmediğini veya ağdan bağlantısının kesilip kesilmediğini kontrol edin.. Cihazın Wi-Fi sinyalinin çok zayıf olup olmadığını kontrol edin. Cihazın yönlendiriciden çok uzakta olup olmadığını kontrol edin. Sorunun ağdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol etmek için telefonunuzun erişim noktasını (hotspot) kullanabilirsiniz.

Kullanmak istediğim marka listede yoksa ne yapmalıyım ?

Eğer kullanmak istediğiniz marka listede yoksa, öncelikle bazı markaların farklı isimlerle listelenebileceğini unutmayın. Örneğin, Arçelik veya Beko gibi markaları eklemek için marka listesinden LG'yi seçmeyi deneyebilirsiniz.

LG kombinasyonları da cihazınıza uymuyorsa, kumandanızın tuşlarını tek tek tanıtarak cihazı kullanmaya devam edebilirsiniz. Bunun için DIY (Kendin Yap) modunu kullanabilirsiniz.